


REDŐNYVEZÉRLŐ 5 BŐVÍTŐ DIN MODUL

CH007

v1.1.2

Termékjellemzők:

DIN kalapsínre szerelhető kivitel
CAN port
5x2 relé kimenet (max. 10A csatornánként),
azaz 5 kontrollált redőnymotor vezérlő kimenet



Paraméter	Feltétel	Érték			Mértékegység
		Min	Jellemző	Max	
Tápfeszültség		15,0	24,0	30,0	V
Tápáram felvétel		12,5		200,0	mA
Relé kimenet					
Kapcsolt feszültség	DC		30,0	300,0	V
	AC		250,0	440,0	V
Terhelhetőség			10,0	12,0	A
Vezérlés-kontaktus szigetelés	50/60Hz, 1 min.		5 000,0		Vac
Kontaktus szigetelés			1 000,0		Vac
Behúzási idő				15,0	ms
Relé elengedési idő				5,0	ms
Kapcsolási frekvencia				4,0	Hz
Elektromos élettartam	12 A at 250 VAC ($\cos\phi=1$), 1s be-, 9s kikapcsolva.	100 000			kapcsolás
Mechanikai élettartam		20 000 000			kapcsolás

Csatlakozó kiosztás			Funkció
Felső sor			
	+24V		24Vdc Tápfeszültség
	GND		Tápellátás föld
	CAN+		CAN busz H
	CAN-		CAN busz L
SHUTTER 1	↑	COM	Redőny 1, fel irány, bemenet
		NO	Redőny 1, fel irány, kimenet (kapcsolt)
	↓	COM	Redőny 1, le irány, bemenet
		NO	Redőny 1, le irány, kimenet (kapcsolt)
SHUTTER 2	↑	COM	Redőny 2, fel irány, bemenet
		NO	Redőny 2, fel irány, kimenet (kapcsolt)
	↓	COM	Redőny 2, le irány, bemenet
		NO	Redőny 2, le irány, kimenet (kapcsolt)
Alsó sor			
SHUTTER 3	↑	NO	Redőny 3, fel irány, kimenet (kapcsolt)
		COM	Redőny 3, fel irány, bemenet
	↓	NO	Redőny 3, le irány, kimenet (kapcsolt)
		COM	Redőny 3, le irány, bemenet
SHUTTER 4	↑	NO	Redőny 4, fel irány, kimenet (kapcsolt)
		COM	Redőny 4, fel irány, bemenet
	↓	NO	Redőny 4, le irány, kimenet (kapcsolt)
		COM	Redőny 4, le irány, bemenet
SHUTTER 5	↑	NO	Redőny 5, fel irány, kimenet (kapcsolt)
		COM	Redőny 5, fel irány, bemenet
	↓	NO	Redőny 5, le irány, kimenet (kapcsolt)
		COM	Redőny 5, le irány, bemenet

Státusz LED	Jelentés
piros villogás	Nincs kapcsolat
zöld villanás	CAN kommunikáció

Környezeti jellemzők	
IP védettség	IP 20
Működési hőmérséklet	0-40 °C



CISPR 24 /IEC 61000-4-3/2006-09
CISPR 24 /IEC 61000-4-6/2014-05
CISPR 322015-11
IEC 62368-1:20142014-08
EN 505812013-02

A telepítéshez kérjük olvassa el a villanszerelési segédletet!



Töltse le a Chameleon mobil alkalmazást!



Rajzok

